

Kompatibilitätsübersicht für Knopfzellen von www.prinzeps.de

Typ	oder	oder	oder	oder	oder	oder	oder	oder	oder	Spannung	Durchmesser in mm	Höhe in mm
LR521	AG0	G0			1190SO	379	SR521W	SR521		1,5V	5,8	2,15
LR621	AG1	G1	LR60	164	GP64A	364	SR621W	SR621		1,5V	6,8	2,1
LR726	AG2	G2	LR59	196	GP96A	396	SR726W	SR726	397	1,5V	7,85	2,6
LR41	AG3	G3	LR41	192	GP92A	392	SR41W	SR41		1,5V	7,85	3,6
LR626	AG4	G4	LR66	177	GP77A	377	SR626W	SR626		1,5V	7,85	2,4
LR754	AG5	G5	LR48	193	GP93A	393	SR754W	SR754		1,5V	7,85	5,4
LR921	AG6	G6	LR69	171	GP71A	371	SR920W	SR920	LR920	1,5V	9,5	2,1
LR926	AG7	G7	LR57	195	GP95A	395	SR927W	SR927	LR927	1,5V	9,5	2,6
LR1120	AG8	G8	LR55	191	GP91A	391	SR1120W	SR1120		1,5V	11,6	2,05
LR936	AG9	G9	LR45	194	GP94A	394	SR936W	SR936		1,5V	9,5	3,6
LR1130	AG10	G10	LR54	189	GP89A	389	SR1130W	SR1130		1,5V	11,6	3,05
LR721	AG11	G11	LR58	162	GP62A	362	SR721W	SR721		1,5V	7,85	2,15
LR43	AG12	G12	LR43	186	GP86A	386	SR43W	SR43		1,5V	11,6	4,2
LR44	AG13	G13	LR44	A76	GP76A	357	SR44W	SR44		1,5V	11,6	5,4
CR2025	DL2025	E-CR2025	5003LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR2032	DL2032	E-CR2032	5004LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR2016	DL2016	E-CR2016	5000LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR1620	DL1620	E-CR1620	5009LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR1616	DL1616	E-CR1616	5021LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR1225	DL1225	E-CR1225	5020LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR1220	DL1220	E-CR1220	5012LC							3,0V	Lithium Batterien	
CR1216	DL1216	E-CR1216	5034LC							3,0V	Lithium Batterien	
A13	ZL15						Hörgeräte Batterien	Zink AIR		1,4V	Zink Luft Batterien	
A10	ZL10						Hörgeräte Batterien	Zink AIR		1,4V	Zink Luft Batterien	
A675	ZL675						Hörgeräte Batterien	Zink AIR		1,4V	Zink Luft Batterien	
A312	ZL312						Hörgeräte Batterien	Zink AIR		1,4V	Zink Luft Batterien	

- Angaben ohne Gewähr -